AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Agregat prądotwórczy Pramac PX 4000 AVR

link do produktu:
https://axam.net.pl/agregaty-pramac-1-fazowe/2009-agregat-pradotworczy-pramac-px-4000-avr.html

Cena: **2 150,00 zł** netto

Producent: PRAMAC

Nr referencyjny: PK222SXI000

Informacje

Agregat prądotwórczy Pramac PX 4000 - 2,7kW, 230V, 53kg, Pramac SR170F

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Pramac **PX 4000** to agregat o nowoczesnym wyglądzie i nowej koncepcji.

PX 4000 to kompaktowe i wydajne urządzenie. Agregat będzie idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania.

Główne parametry:

- Częstotliwość: **50 Hz**
- Napięcie: **230 V**
- Współczynnik mocy: **0.9 cos ϕ**
- Liczba faz: **1**

Moc:

- Moc maksymalna LTP: **3.0 kVA**
- Moc maksymalna LTP: **2.7 kW**
- Moc ciągła COP: **2.5 kVA**
- Moc ciągła COP: **2.3 kW**

Dane silnika:



- Producent silnika: **PRAMAC**
- Model: **SR170F**
- System chłodzenia silnika: Powietrze
- Pojemność: **208 cm³**
- Zasilanie: Wolnossący
- Obroty znamionowe: **3000 rpm**
- Regulator obrotów: Mechaniczny
- Paliwo: Benzyna
- Pojemność układu smarowania: **0.6 l**
- System rozruchu: Ręczny

Prądnica:

- Klasa izolacji: **H**

- Klasa IP: **23M**
- Bieguny: **2**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Regulator napięcia: Elektroniczny
- Standardowy AVR √

Dane wymiarowe:



- Długość (L): **600 mm**
- Szerokość (W): **439 mm**
- Wysokość (H): **588 mm**
- Waga (suchy): **53 kg**
- Pojemność zbiornika paliwa: **18.5 l**

Czas pracy:

- Zużycie paliwa @ 75% PRP: **0.96 l/h**
- Zużycie paliwa @ 100% PRP: **1.29 l/h**
- Czas pracy przy @ 75% PRP: **19.27 h**
- Czas pracy przy @ 100% PRP: **14.34 h**

Poziom hałasu:

- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): 93 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 68 dB(A)

Panel sterowania (Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia):

- Przełącznik startu OFF-ON
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

Gniazda:

- 2 x SCHUKO 230V 16A IP54