



Agregat prądowórczy

F 3001

Nr art. 36115



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 5\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 250 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	3,0 kW
Moc znamionowa	2,7 kW
Prąd znamionowy	11,7 A

Silnik	Rato
Model	R 210
Pojemność	212 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,55 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	3,6 L
Spalanie (moc 75 %)	1,4 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	38 kg
Długość	580 mm
Szerokość	395 mm
Wysokość	405 mm

Wyposażenie standardowe

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 23295

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej